

INT-TSH2 WEIß

TFT-Bedienteil 7"

2020176

Satel

- kapazitives 7" Touch-Display
- grafische und intuitive Benutzeroberfläche für jeden Benutzer individuell personalisierbar
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

Abmessungen	196 x 129 x 22 mm (B x H x T)
Meldelinien	2 (nur mit INTEGRA-Zentralen)
Umgebungsfeuchtigkeit	93 ±3%
Geeignet für	alle INTEGRA & VERSA Zentralen
Stromaufnahme	350 mA (450 mA max)
Speichermedium	Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)
Gewicht	400 g
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Farbe	weiß
Besonderheiten	microSD, micro SDHC Kartenslot
Anzeige	7" kapazitives TFT-Display
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)

Mit den neuen 7" TFT-Bedienteilen INT-TSH2 ist die Bedienung der INTEGRA- und VERSA-Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmiermöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist.

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSH2 Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.