

## **INT-TSH2 WEIß**

TFT-Bedienteil 7"

2020176





## Nicht mehr verfügbar

- kapazitives 7" Touch-Display
- grafische und intuitive Benutzeroberfläche für jeden Benutzer individuell personalisierbar
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

Abmessungen 196 x 129 x 22 mm (B x H x T) Meldelinien 2 (nur mit INTEGRA-Zentralen)

Umgebungsfeuchtigkeit 93 ±3%

Geeignet für alle INTEGRA & VERSA Zentralen

Stromaufnahme 350 mA (450 mA max)

Speichermedium Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)

Gewicht 400 g

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Farbe weiß

Besonderheiten microSD, micro SDHC Kartenslot

Anzeige 7" kapazitives TFT-Display

Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %)

Mit den neuen 7" TFT-Bedienteilen INT-TSH2 ist die Bedienung der INTEGRA-, VERSAund PERFECTA-64 M Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmiermöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist.

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSH2 Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.