

## INT-KSG2R WEIß

Sensor-Bedienteil

2020231



- große, komfortable Sensor-Tastatur
- grafisches LCD-Display mit hohem Kontrast
- Hintergrundbeleuchtung für Display und Tastatur
- zusätzliches Menü und individuell definierbare Schnellzugriffsfunktionen
- MAKRO-Funktionen zur Ausführung einer Bedien-Sequenz mit einem Tastendruck
- erhältlich in weiß und in schwarz
- Kompatibel mit INTEGRA / PLUS sowie PERFECTA 64 M

### TECHNISCHES DATENBLATT

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II                                   |
| Abmessungen B x H x T       | 132 x 129 x 17 mm                    |
| Stromaufnahme               | max 155 mA                           |
| EN 50131 Zertifizierung     | Grade 2 (eingereicht)                |
| Geeignet für                | INTEGRA, INTEGRA Plus, PERFECTA-64 M |
| Betriebstemperatur          | -10 °C bis +55 °C                    |
| Umgebungsfeuchtigkeit       | 93 ±3%                               |
| Farbe                       | weiß                                 |
| Gewicht                     | 224 g                                |
| Ruhestromaufnahme           | 135 mA                               |
| Spannungsversorgung         | 12V DC (± 15%)                       |

Mit den INT-KSG2R-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA und INTEGRA PLUS-Reihe bedient und gesteuert werden. Die hochmodernen, gut lesbaren Sensorbedienteile geben dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Durch die flache Bauform und das gefällige Design fügen sich die INT-KSG2R-Bedienteile perfekt in moderne Wohnumgebungen ein.

Zusätzlich zu der Bedienung und Auswertung, ermöglichen die INT-KSG2R die Verwendung von Makros, also das Starten von programmierten Funktionsabfolgen. So können mit einem einzelnen Tastendruck komplexe Funktionen und Abläufe ausgeführt werden. **Durch individuell einstellbare Informationsbereiche können die INT-KSG2R perfekt an die Bedürfnisse angepasst werden.**

In Verbindung mit INTEGRA Zentralen stehen zwei programmierbare konventionelle Meldelinien zur Verfügung. Der integrierte Kartenleser (Mifare) wird in der Zukunft von INTEGRA und INTEGRA PLUS Zentralen unterstützt.

Außerdem sind die INT-KSG2R mit der Zentrale PERFECTA-64 M kompatibel.