

AKP-200-W
Keypad weiß

2020400

Satel

- für Installation im Innenbereich
- für alle BE WAVE-Systeme
- optische und akustische Signalisierung
- Batteriebetrieb oder Netzteil
- Sabotagekontakt

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen B x H x T	45 x 128 x 21 mm
Geeignet für	BeWave
Frequenz	13,553 - 13,567 MHz
Spannungsversorgung	2x AA 1,5V (nicht im Lieferumfang) oder APS-055
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Gewicht	350 g
Schutzklasse	IP X4

Das elegante Smart Keypad ist ein Funkbedienteil für die BE WAVE-Systeme. Es kann sowohl zur Scharf-Unscharfschaltung genutzt werden als auch zum Ausführen von Makros, die beim Verlassen des Hauses beispielsweise Scharfschalten, das Licht Löschen und die Rollos schließt. Schnell und einfach.

Optische und akustische Signalisierung informiert Sie sowohl über Zustand des Systems als auch über eine ausgeführte Aktion.

Das Bedienteil kann sowohl im reinen Batteriebetrieb (2x AA, nicht im Lieferumfang) verwendet werden, als auch mit Netzteil wie dem APS-055 von Satel.