

INT-IORS

Meldelinien- & Ausgangserweiterung

2030155



- Meldelinien- und Ausgangserweiterung
- Montage an DIN-Schiene (35 mm)
- 8 Meldelinien und 8 Wechslerrelais
- direkte Steuerung von 230V Geräten
- optische Anzeige des Relaisstatus

TECHNISCHES DATENBLATT



| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Stromaufnahme | max. 0,280 A mit Relais |
| Ausgänge | 8 Wechslerrelais 230V |
| Geeignet für | INTEGRA |
| Gewicht | 305 g |
| Spannungsversorgung | 12V DC (± 15 %) |
| Eingänge | 8 frei programmierbare Meldelinien |
| Abmessungen B x H x T | 122 x 93 x 58 mm |
| Schaltleistung | 16 A je Relais |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |

Das Erweiterungsmodul INT-IORS (jeweils 8x Ein- und Ausgänge) dient zur direkten Steuerung der 230V Geräte über die INTEGRA-Alarmzentrale. Es ist eine ideale Lösung, wenn sie die INTEGRA-Zentrale um Automationsfunktionen ergänzen möchten. Das Modul INT-IORS wird an der DIN-Schiene (35mm) montiert, was die Installation in Schaltschränken und die Integration in andere Systeme vereinfacht.

Es ermöglicht die Erweiterung des INTEGRA-Systems um 8 einstellbare Relaisausgänge und 8 Meldelinien mit Unterstützung der Konfigurationen NO, NC, EOL und 2EOL. Durch die schaltbaren Lastrelais werden die Module häufig in Verteilerschränken zur Steuerung von Beleuchtung, Toren oder Rollläden und vielem mehr eingesetzt. Der Schaltzustand jedes Relais wird am Modul direkt angezeigt.