

SLIM-PIR-LUNA-PET

PIR-Bewegungsmelder

2060315



- EN-50131 Grade-2 konform
- Tierimmunität
- zusätzliche weiße LED (Nachtlicht/Notbeleuchtung)
- Konfiguration über Fernbedienung
- abschaltbare Gehstest-Anzeige
- LED-Farbe wählbar (vier verschiedene Farben)
- Abschlusswiderstände integriert

TECHNISCHES DATENBLATT

Widerstand	integrierte Abschlußwiderstände (1.1 k?, 4.7 k?, 5.6 k?) EoL
Erfassungsbereich	12 m x 13 m
Gehstestanzeige	LED an-/abschaltbar, LED Farbe wählbar (blau, rot, violett, weiß, gelb, grün, hellblau)
Empfindlichkeit	Über Potentiometer einstellbar
Abmessungen B x H x T	62 x 137 x 42 mm
Gewicht	
Spannungsversorgung	12 VDC
Gehäuse	hochwertiger Kunststoff
Stromaufnahme	
Detektionsart	Passiv-Infrarot
Öffnungswinkel	90°
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	EN 50131 Grade-2 (angemeldet)
Tierimmunität	bis 20 kg

SLIM LINE ist die neue Bewegungsmelder-Generation von SATEL. Stylishes Design und eine hohe Funktionalität zeichnen diese Bewegungsmelder aus. Dank der digitalen Temperaturkompensation, einem neuen Detektionsalgorithmus und einer speziell für SATEL in Japan entwickelten Linsentechnologie erreichen die SLIM LINE Bewegungsmelder eine neue Qualität. Sie sind außerdem besonders montagefreundlich und lassen sich bequem konfigurieren.

Der PIR-Bewegungsmelder SLIM-PIR-LUNA ist EN 50131 Grade 2 konform. Das besondere an diesem Melder ist die Tierimmunität sowie eine zusätzliche weiße LED. Diese dient als Nachtlicht bzw. als Notbeleuchtung. Die Aktivierung erfolgt entweder durch Bewegungserkennung oder mittels Fernbedienung. Der Melder verfügt außerdem über eine abschaltbare Gehstest-Anzeige. Hierbei kann die Farbe der LED-Anzeige ausgewählt werden. Es stehen für dieses Modell sieben verschiedene Farben (blau, rot, violett, weiß, grün, gelb und hellblau) zur Verfügung. Der Melder wird standardmäßig mit einer Weitwinkellinse (90°) ausgeliefert. Optional sind Wechsellinsen (Korridor oder Vorhang) erhältlich.

Durch die integrierten Abschlusswiderstände (1.1 k?, 4.7 k?, 5.6 k?) kann der Melder problemlos mit allen Zentrale von SATEL und anderer Hersteller eingesetzt werden. Der herausnehmbare Klemmenblock und die Möglichkeiten bei der Einrichtung per

SLIM-PIR-LUNA-PET

PIR-Bewegungsmelder

2060315

Fernbedienung (optionaler Handsender OPT-1) bieten einen hohen Installationskomfort. Der SLIM-PIR-PRO wird, auch wegen seines großen Erfassungsbereichs, hauptsächlich in gewerblichen Objekten eingesetzt.

