

**K-2** 

## Einbau-Magnetkontakt

2110015





- stirnseitige Montage
- Meldertyp NC (Öffner)
- unauffällige Bauform
- hoher Schaltabstand









Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C

Anschlusskabel 30 cm

Widerstand Übergang: 0,15 &#8486

Schaltabstand 28 mm beim Schließen / 40 mm beim Öffnen

Abmessungen B x H x T 28 x 9,8 x 8,8 mm

Farbe weiß

Material Ruthenium (Kontaktmaterial)

Gewicht 10 g

Schaltleistung max. 20 V DC

Kleiner Einbau-Magnetkontakt mit vergossenem Reedschalter und Magnet. Die Montage erfolgt über Einstecken und Verkleben in eine Bohrung. Der Magnetkontakt kann überall dort angewendet werden, wo Türen, Fenster oder andere bewegliche Elemente überwacht werden müssen, z.B. zum Schutz oder als Zutrittskontrolle zu bestimmten Räumen, Anlagen oder in Automatiksystemen etc.

Trotz seiner sehr kompakten Bauform verfügt der Magnetkontakt über einen grossen Schaltabstand.