

ACX-201

Erweiterungsmodul ABAX mit Netzteil

2330015

Satel

**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell
ACX-220**

- Anschluss der Funkkomponente an das System ABAX
- für bis zu 4 Melder als NO, NC, EOL, 2EOL
- 4 unabhängig gesteuerte Relaisausgänge
- eingebautes Netzteil 1.2A mit Überlastungsschutz
- Anschluss für Akku



Reichweite	bis zu 150 m
Frequenz	868 MHz
Spannungsversorgung	18V AC \pm 10%
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Eingänge	4
Gewicht	130 g
Stromaufnahme	120 mA max.
Ausgänge	4 Relaisausgänge
Leistung Netzteil	1,2 A
Belastbarkeit der Ausgänge	Relais: 1 A/24 V
Abmessungen B x H x T	68 x 140 x 60 mm

Das Erweiterungsmodul ACX-201 arbeitet mit den Funkbasismodulen **ACU-120** und **ACU-270** zusammen. Vier Eingänge und vier Relaisausgänge ermöglichen den Anschluss von verdrahteten Geräten (Melder, Signalgeber, usw.), die über den Funkweg in das System eingebunden werden. **Eingänge des Erweiterungsmoduls können wie die verdrahteten Eingänge konfiguriert werden.** Die Ausgänge des Erweiterungsmoduls sind Relaisausgänge. Das Erweiterungsmodul ACX-201 belegt vier Positionen auf der Liste der Geräte, die von dem Funkbasismodul bedient werden und verfügt über ein integriertes Netzteil mit 1,2 Ampere.