

MMD-300 BR

PERFECTA Funk-Magnetkontakt br.

2330301



Abverkauf - Nur noch 1 Stück verfügbar (Nachfolger MXD-300)

- zwei Reedkontakte zur horizontalen und vertikalen Montage
- zusätzlicher Anschluss eines externen Melders
- Energiesparmodus für lange Batterielebensdauer
- doppelte Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abriss



Gewicht	64 g
Frequenz	433 MHz
Geeignet für	MICRA, VERSA-MCU
Ruhestromaufnahme	80 µA
Stromaufnahme	27 mA max.
Farbe	braun
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Funkreichweite	bis zu 100 m
Anzahl der Anschlüsse	ein Zusatzkontakt für verdrahtete Melder
Abmessungen B x H x T	24 x 110 x 27 mm
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~3 Jahre

Der MMD-300 ist ein kostengünstiger Funk-Magnetkontakt speziell für das PERFECTA-System. Der Melder verfügt über zwei Reed-Kontakte sowie einen zusätzliche Anschluss für einen externen Melder. So ist die bestmögliche Positionierung möglich (stirnseitig oder lange Seite) und es lässt sich beispielsweise ein doppelflügliges Fenster mit einem Funk-Melder überwachen. Desweiteren verfügt der Melder über eine LED zur Kontrolle im Testmodus.

Lieferumfang: Melder, einstellbarer Befestigungsfuß, Sabotagedeckel, CR123A Lithium-Batterie, Montageelemente, Bedienungsanleitung