

APT-200

Funk-Handsender

2332105



- Handsender mit 5 frei programmierbaren Tasten
- sehr hohe Reichweite
- 3 farbige LEDs für Rückmeldungen und Zustandsanzeigen
- hohe Sicherheit durch AES-Verschlüsselung
- belegt keine Meldelinie



Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Spannungsversorgung	CR 2032 3V Standardknopfzelle
Funkreichweite	bis 1200 m (ACU-220 Idealbedingungen)
Gewicht	30 g
Abmessungen B x H x T	38 x 78 x 16 mm
Geeignet für	ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270, Integra-128 WRL

Der Handsender APT-200 wird im bidirektionalen ABAX-Funksystem verwendet und ist kompatibel zu allen INTEGRA- und VERSA-Zentralen und mit dem ACU-220 auch Standalone einsetzbar. Der Handsender kann jedem Systembetreiber (außer Service) zugewiesen werden. Die Tasten können gegen leicht zu unterscheidende Symboltasten (scharf/unscharf, auf/zu...) GKX-1 getauscht werden.

Grundlegende Eigenschaften des Handsenders:

- verschlüsselte, bidirektionale Kommunikation zwischen dem Handsender und dem Funkbasismodul ACU-220 / ACU 280 / ACU-120 / ACU-270 sowie der Zentrale INTEGRA 128-WRL
- 5 Tasten zur Aktivierung bis zu 6 gewählter Funktionen
- 3 LEDs zur Anzeige des Status von gewählten Ausgängen des Alarmsystems
- akustische Signalisierung des Tastendrucks
- akustische Signalisierung der Transmission aus dem Handsender, die durch das Funkbasismodul oder die Zentrale empfangen wird
- Hintergrundbeleuchtung aktiviert durch drücken einer beliebigen Taste
- Signalisierung schwacher Batterie