

LUNA DC5400-W
4MP WLAN IR KI

4071601

lunaIP



- Fix-Objektiv 90°
- 1/3" 4MP CMOS Sensor
- WLAN (802.11b/g/n)
- IR-Strahler bis 30 m
- Wetter- & Vandalenschutz
- Versorgung 12 VDC
- 3-Achsen-Montage



TECHNISCHES DATENBLATT

Objektiv	2,8 mm Festbrennweite, F2.0
Speichermedium	MicroSD Kartenslot, max. 256GB
Netzwerk	10/100 Base-T Ethernet (RJ45) WLAN(IEEE802.11b/g/n)
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Video-Kompression	H.264B; H.264; H.264H; H.265 Smart H.265+; Smart H.264+
Bildraten	Mainstream: 20 bps bei 2560 x 1440 Sub Stream: 20 bps bei 640 x 480
Aufnahmesensor	1/3" 4 MP CMOS Sensor
Netzwerk-Protokolle	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP
Tag/Nacht Funktion	An/Aus/Auto
Verschlusszeiten	1,3 ~ 1/100.000 Sek.
Gewicht	410 g
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,03 Lux @F2.0
Integration	(Profile S, G)
IR-Beleuchtung	Max. 30 Meter (je nach Reflexion)
Leistungsaufnahme	Max.4,9 W
Öffnungswinkel Video	90°
Einstellbarkeit Kameramodul	3 Achsen
Auflösung	4MP (2560x1440px), 1080p (1920x1080px), 720p (1280x720px), VGA (640x480px)
Spannungsversorgung	12 V DC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Abmessungen	110 x 89 mm (D x H)
Zubehör im Lieferumfang	Steckernetzteil 12V/1A
Videoanalyse (IVS)	SMD filtert nicht relevante Ziele bei der Bewegungserkennung aus und erkennt zuverlässig Personen

Die LUNA DC5400-W ist eine Dome-Kamera (IP) im wetter- und vandalismugeschützten Gehäuse (IP67, IK10) mit WLAN-Unterstützung. Der 1/3" 4 MP CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 2560x1440 px mit bis zu 20 bps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 30 m) ist die Kamera vielseitig

LUNA DC5400-W

4MP WLAN IR KI

4071601

einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)

iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)

Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen

LUNA WH09 - Wandhalter

LUNA WH12 - Regenschutz

LUNA AB07 - Anschlussbox (eckig, IP66)

LUNA AB12 - Anschlussbox (rund, offen)

LUNA MA02 - Mastadapter (AB07 Notwendig)

LUNA SCC - Kuppel Umbauset (getönt)

