

ACCO-KLCDR-BW

LCD-Bedienteil weiß

7190351

Satel

- großes, gut lesbares Flüssigkristall-Display
- Identifikation mit Transponder und/oder Passwort
- kompatibel mit 125 kHz Transpondern oder Karten
- LEDs zur Zustandsanzeige für Tür und Modul
- akustische Signalisierung über integrierten Summer
- blaue Hintergrundbeleuchtung
- Sabotage überwacht



Stromaufnahme	ca. 60 mA
Betriebstemperatur	-10 °C to +55 °C
Abmessungen B x H x T	140 x 26 x 126 mm
Geeignet für	ACCO-Zutrittskontrolle
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Gewicht	0,3 kg
Anzeige	LCD (blau) 2x16 alphanumerische Zeichen

Mit dem ACCO-KLCDR-BW (DE) Bedienteil können sich die Benutzer per Codeeingabe oder Proximity-Chip an dem ACCO-System identifizieren. Es ist das Universal-Terminal für das ACCO-Zutrittssystem. Das kontrastreiche LCD-Display zeigt alle Informationen und Statusmeldungen. Desweiteren kann das ACCO-System hierüber programmiert und gewartet werden. Eine Überwachung und Öffnung der Tür ist sehr einfach zu realisieren, inklusive Anti-Passback Funktionen und vielem mehr.