

**AWZ200**

2A Linear-Puffer-Netzteil

7516010

**Nicht mehr verfügbar**

- lineares 13,8V 2A Puffernetzteil
- Kurzschlussschutz (SCP)
- Überspannungsschutz
- Überlastschutz (OLP)
- Akku-Tiefentladeschutz (UVP)
- sabotageschutz
- Platz für: 1x 7Ah/12V Akku
- Metallgehäuse für Wandmontage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Sabotageschutz	Öffnen
Leistung Netzteil	1,7A (+ 0,3A Akkuladestrom)
Gehäuse	Stahlblech 0,8 mm
Geeignet für	universell einsetzbar
Betriebstemperatur	-10° C bis +40° C
Farbe	weiß, RAL9003
Ausgangsspannung	13,8V DC
Akkukapazität	7Ah
Gewicht	2,4 kg
Abmessungen BxHxT	205x235x90 mm

Das gepufferte Netzteil AWZ200 wird als unterbrechungsfreie Stromversorgung beispielsweise von Alarmsystemen mit stabilisierten Spannungsanforderungen 12V DC (+/-15%) eingesetzt. Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 13,8V DC mit einer Leistung von 1,7A +0,3A Akkuladestrom. Beim Ausfall der Netzspannung wird unterbrechungsfrei auf die Akku-Spannung umgeschaltet.

Die Konstruktion des linearen Netzteils basiert auf einem Ringkerntransformator, mit hoher Energie-Leistung, in einem Metallgehäuse (Farbe RAL 9003) und mit Platz für einen Akku 7Ah/12V. Das AWZ200 wird fertig vorinstalliert in einem sabotageschutzten Metallgehäuse geliefert.