

Hinweise zur LUNA KS2600 & KS2605

Dieses Dokument ist in aktueller Form unter [>>>diesem Link<<](#) erhältlich.

Steuerfunktion (PTZ)

Die Kamera besitzt eine PTZ-Funktion. Diese ist für eine gelegentliche Repositionierung der Kamera gedacht. Es ist keine vollwertige PTZ-Funktion und daher nicht für eine dauerhafte Steuerung geeignet.

Konfiguration via RS-485

Einige Parameter können über das OSD-Menü der Kamera eingestellt werden. Die Einrichtung erfolgt über die RS-485-Schnittstelle der Kamera.

Homeposition (HD-CVI Rekorder)

Nach einem Verlust der Betriebsspannung initialisiert sich die Kamera und richtet sich auf die eingestellte Homeposition aus.

Diese kann über das Menü einiger HD-CVI Rekorder angepasst werden. Dazu ist die gewünschte Position anzufahren. Danach im PTZ-Menü des Rekorders die Konsole erweitern und den Knopf "Zurücksetzen" betätigen (siehe Bild). Die Kamera startet einmal neu und sollte ab jetzt die neue Home-Position gespeichert haben.

**Guard-Function (RS-485)**

Die GuardFunction bewegt die Kamera nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch auf das Preset Nummer eins.

1. Ausschalten: Preset 85 speichern, Preset 76 aufrufen, Preset 1 aufrufen
Tastenfolge am LUNA NKB: Setup + 85 + Preset + 76 + Preset + 2 + Preset

2. Einschalten: Preset 85 speichern, Preset 76 aufrufen, Preset 2 aufrufen
Tastenfolge am LUNA NKB: Setup + 85 + Preset + 76 + Preset + 2 + Preset

3. Zeit verändern: Preset 85 speichern, Preset 70 aufrufen, Preset X aufrufen (X = 1 bis 60 Min.)
Tastenfolge am LUNA NKB: Setup + 85 + Preset + 70 + Preset + X + Preset

Kameramenü (OSD) öffnen:

Falls Sie weitere Einstellungen im OSD-Menü der Kamera vornehmen wollen, können Sie dieses ebenfalls via RS-485 erreichen. Im OSD-Menü dient "Iris open" als Bestätigung.

Befehl: Preset 95 aufrufen
Tastenfolge am LUNA NKB: 95 + Preset

Impressum

Erstellt 18.12.2017

ASL GmbH

Ademco Sicherheitstechnik

Logistikzentrum

Lindenstraße 70
57627 Hachenburg

Tel: +49-2662-9541-0

Fax: +49-2662-9541-56

Mail: info@asl-ademco.de

Web: www.asl-ademco.de

Ein Unternehmen der AMBGROUP

Alle Rechte vorbehalten: © ASL GmbH, Lindenstraße 70, 57627 Hachenburg

Die Anleitung inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. ASL-Ademco übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Druckfehler und Falschinformationen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. ASL-Ademco übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der Anleitung, ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen von ASL-Ademco übernommen werden.