AKP-200-B

Keypad schwarz

2020401

TECHNISCHES DATENBLATT



- **BE WAVE Funk-Tastatur**
- für Installation im Innenbereich
- für alle BE WAVE-HUBs und HYBRID
- optische und akustische Signalisierung
- Batteriebetrieb oder Netzteil
- Sabotagekontakt
- kompatibel zu BE WAVE HUB und HYBRID Anlagen

Brand	SATEL
Farbe	schwarz
Spannungsversorgung	2x AA 1,5V (nicht im Lieferumfang) oder APS-055
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Gewicht	350 g
Schutzklasse	IP X4
Frequenz	13,553 – 13,567 MHz
Geeignet für	BeWave
Abmessungen B x H x T	45 x 128 x 21 mm

Das elegante Smart Keypad ist ein Funkbedienteil für die **BE WAVE SMART HUB**s und das **HYBRID-System**. Es kann sowohl zur Scharf-Unscharfschaltung genutzt werden als auch zum Ausführen von Makros, die beim Verlassen des Hauses beispielsweise Scharfschalten, das Licht Löschen und die Rollos schließt. Schnell und einfach.

Die optische und akustische Signalisierung informiert sowohl über Zustand des Systems als auch über eine ausgeführte Aktion.
Das Bedienteil kann im reinen Batteriebetrieb (2x AA, nicht im Lieferumfang) verwendet werden, ebenso ist der Netzbetrieb möglich, z. B. mit dem Netzteil APS-055 von Satel.

Die Kommunikation ist bidirektional und wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störungssicher. Diese Frequenz wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.