

AKP-200-B Keypad schwarz

2020401





- für Installation im Innenbereich
- für alle BE WAVE-Systeme
- optische und akustische Signalisierung
- Batteriebetrieb oder Netzteil
- Sabotagekontakt

Brand SATEL Farbe Schwarz

Spannungsversorgung 2x AA 1,5V (nicht im Lieferumfang) oder APS-055

Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C

Gewicht 350 g Schutzklasse IP X4

Frequenz 13,553 – 13,567 MHz

Geeignet für BeWave

Abmessungen B x H x T 45 x 128 x 21 mm

Das elegante Smart Keypad ist ein Funkbedienteil für die BE WAVE-Systeme. Es kann sowohl zur Scharf-Unscharfschaltung genutzt werden als auch zum Ausführen von Makros, die beim Verlassen des Hauses beispielsweise Scharfschalten, das Licht Löschen und die Rollos schließt. Schnell und einfach.

Optische und akustische Signalisierung informiert Sie über Zustand des Systems als auch über eine ausgeführte Aktion.

Das Bedienteil kann sowohl im reinen Batteriebetrieb (2x AA, nicht im Lieferumfang) verwendet werden, als auch mit Netzteil wie dem APS-055 von Satel.