APT-200
Funk-Handsender

2332105

TECHNISCHES DATENBLATT



- **ABAX2 und BE WAVE Handsender**
- Funk-Handsender mit 5 frei programmierbaren Tasten
- sehr hohe Reichweite
- 3 farbige LEDs für Rückmeldungen und Zustandsanzeigen
- hohe Sicherheit durch AES-Verschlüsselung
- belegt keine Meldelinie

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	CR 2032 3V Standardknopfzelle
Gewicht	30 g
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Funkreichweite	bis 1200 m (ACU-220 Idealbedingungen)
Abmessungen B x H x T	38 x 78 x 16 mm
Geeignet für	ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270, Integra-128 WRL, BE WAVE

Der Handsender **APT-200** ermöglicht die Fernsteuerung des Alarmsystems oder der Geräte der Gebäudeautomation. Er ist kompatibel zu ABAX2 und ABAX, ebenso BE WAVE SMART HUB und HYBRID.

Das Gerät ist mit 5 beleuchteten Tasten ausgestattet, mit denen bis zu 6 Funktionen bedient werden können.

Die Bestätigung des Empfangs eines Befehls durch das Funkbasismodul wird akustisch und optisch signalisiert. Der Handsender verfügt über einen piezoelektrischen Wandler (zur akustischen Signalisierung) und 3 LEDs, denen individuelle Funktionen zugewiesen werden können, die über den Systemzustand informieren.

Die Firmwareaktualisierung für den **APT-200** wird per Fernzugriff ausgeführt. Im ABAX2 System ist die Kommunikation im AES-Standard verschlüsselt.

Der Handsender wird von einer CR2032 3 V Batterie gespeist und zeigt einen niedrigen Batteriestand an.