



- **ABAX2 + BE WAVE Smart Keyfob**
- Handsender mit 5 frei programmierbaren Tasten
- sehr hohe Reichweite
- 3 farbige LEDs für Rückmeldungen und Zustandsanzeigen
- hohe Sicherheit durch AES-Verschlüsselung
- belegt keine Meldelinie

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	CR 2032 3V Standardknopfzelle
Gewicht	30 g
Geeignet für	ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270, Integra-128 WRL
Abmessungen B x H x T	38 x 78 x 16 mm
Funkreichweite	bis 500 m
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Funk-Protokoll	ABAX2, ABAX, BE WAVE

Der Handsender APT-210 wird im bidirektionalen BE WAVE-Funksystem verwendet. Die fünf Tasten können individuell Funktionen im System zugeordnet werden und so an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

HINWEISE:

Die Funktion der LEDs als Statusanzeige und Rückmeldung wird erst in einer späteren Firmware implementiert. Die ABAX2 Standardhandsender APT-200 sind NICHT kompatibel zu BE WAVE.