

APT-210 SMART-Handsender

2332107 ** Sate1**



• ABAX2 + BE WAVE Smart Keyfob

- Handsender mit 5 frei programmierbaren Tasten
- sehr hohe Reichweite
- 3 farbige LEDs für Rückmeldungen und Zustandsanzeigen
- hohe Sicherheit durch AES-Verschlüsselung
- belegt keine Meldelinie

Brand SATEL

Spannungsversorgung CR 2032 3V Standardknopfzelle

Gewicht 30 g

Geeignet für ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270, Integra-128 WRL

Abmessungen B x H x T 38 x 78 x 16 mm Funkreichweite bis 500 m

Funk-Frequenz 4-Band 868,0 bis 868,6 MHz Funk-Protokoll ABAX2, ABAX, BE WAVE

Der Handsender APT-210 wird im bidirektionalen BE WAVE-Funksystem verwendet. Die fünf Tasten können individuell Funktionen im System zugeordnet werden und so an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

HINWEISE:

Die Funktion der LEDs als Statusanzeige und Rückmeldung wird erst in einer späteren Firmware implementiert Die ABAX2 Standardhandsender APT-200 sind NICHT kompatibel zu BE WAVE.