

B-3A

Metall-Aufbau-Magnetkontakt

2110070



- kompakte, robuste Bauform für Metalltüren und -fenster
- verstärktes, gekapseltes Metallgehäuse
- Aufbaumontage zum Anschrauben
- Anschlusskabel im Metallschutzschlauch
- großer Schaltabstand

Brand

SATEL

Farbe

silber

Gehäuse

Stahl

Betriebstemperatur

-20 °C bis +80 °C

Schaltabstand

38 mm beim Schließen / 42 mm beim Öffnen

Schaltleistung

max 100V / max. 0,4 A

Geeignet für

FH-Türen, Metalltüren, Metallfenster

Anschlusskabel

ca 70 cm im Metallschutzschlauch

Abmessungen B x H x T

50 x 17 x 9,8 mm (Magnetgehäuse)

Anzahl der Anschlüsse

1-polig N.C. (Öffner)

TECHNISCHES DATENBLATT

Der B-3A ist ein robuster Aufbau-Magnetkontakt für FH-Türen, Metalltore oder Fenster mit erhöhten mechanischen Anforderungen, wie sie beispielsweise im Industriebereich auftreten. Durch das gekapselte Gehäuse mit Metallschutzschlauch ist der B-3A äußerst unempfindlich gegen mechanische Belastungen und äußere Umwelteinflüsse wie Verschmutzung oder Sabotage. Der große Schaltabstand ermöglicht den zuverlässigen Einsatz auch an ungenau schließenden Türen oder Toren mit hohem Spaltmaß.