

BAT ER34615

Batterie für Funk-Außensignalgeber





- geeignet für ASP-100, ASP-200 und MSP-300
- Lebensdauer bis zu 5 Jahren (beim Betrieb im Temperaturbereich bis zu 30°C)
- niedrige Selbstentladung
- Schutz gegen Kurzschluss

Brand SATEL

Betriebstemperatur -55 °C bis +85 °C

Gewicht 112 g
Spannung 3,6 Volt DC
Abmessungen D x H 33 mm x 61 mm

Geeignet für ASP-100, ASP-200 und MSP-300

Kapazität 14,5 Ah

Die BAT ER34615 ist eine Lithium-lonen-Thionylchlorid-Batterie für die Spannungsversorgung der Funk-Außensignalgeber ASP-100, ASP-200 und MSP-300.

BAT ER34615 ist für den Einsatz unter extremen Temperaturen und schwierige Betriebsbedingungen ausgelegt und für medizinischen und militärischen Einsatz zugelassen.

<u>WICHTIG:</u> Beim Batterietausch muss eine Initialisierung gemäß Geräte-Anleitung durchgeführt werden, um die gesamte Kapazität der Batterie nutzen zu können. Es ist der Einsatz des Batteriehalters HOLDER ER erforderlich!