

## **EN54C-LB8** 8-Kanal Sicherungsmodul





- 8-Kanal Sicherungsmodul für Brandnetzteile
- unabhängige Schmelzsicherungen
- EN54-zertifiziert
- komplett mit Montagematerial

Brand Pulsar
Spannungsversorgung 20 – 30 V DC
Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Gewicht 80 g

Zubehör im LieferumfangMontagematerialAbmessungen B x H x T150 x 52x 32 mm

Stromaufnahme 43 bis 73mA @ Uin=20 ÷30 VDC

Ausgänge 8 x 0,5 A

Störausgang Relais und OC-Ausgang

Besonderheiten Status-LEDs

Das EN54C-LB8 ist ein 8-Kanal Sicherungsmodul für die EN54-C-Serie der Brandmeldenetzteile. Es verfügt über vier getrennt abgesicherte Ausgänge zur Ansteuerung von beispielsweise Rauchabzugklappen, Sirenen und vielem mehr. Zur Kurzschlussicherung dient je eine Schmelzsicherung pro Kanal. Mit dem EN54C-LB8 schützen Sie das Netzteil vor Beschädigungen im Falle einer elektrischen Störung in den Lastkreisen.