

## HPSDC-12V4X1A 4-fach 12V-Netzteil





- 4 Versorgungslinien (einzeln abgesichert)
- 4x 12 V Ausgänge, max. je 1A
- optische Signalisierung
- regelbar 12-15VDC
- zur Wandmontage

Brand Pulsar
Spannungsversorgung 200-240 V AC
Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C

Ausgänge 12-15 V DC (einstellbar), 4x 1A

Stromaufnahme 0,5A

Abmessungen B x H x T 275 x 205 x 67 mm

Das HPSDC-12V4X1A ist ein 4-fach Zentralnetzteil zur Wandmontage für die Stromversorgung von Kameras mit 12 VDC. Jede Linie ist einzeln abgesichert. Das Netzteil liefert eine stabilisierte Ausgangsspannung von 12-15 VDC mit bis zu 1A (1A-Sicherungen im Lieferumfang) pro Kanal. Leitungsverluste können geregelt und kompensiert werden. Das Netzteil verfügt über einen sehr breiten Spannungsversorgungsbereich von 200-240 VAC.

Der bevorzugte Einsatz dieses Netzteils erfolgt in Video-Überwachungsanlagen mit zentraler Stromversorgung von Kompakt- und Domekameras. In Verbindung mit üblichen RG-59 Systemkabel bietet sich dieses Netzteil zur zuverlässigen und zudem auch preiswerten Stromversorgung von bis zu 4 HD-CVI, Analog- oder HD-SDI Kameras an. Dabei erfolgt die Stromzuführung für jede Kamera über die mitgeführte Doppelader im RG-59 Systemkabel.