

## **INT-KSG2R SCHWARZ**

Sensor-Bedienteil





- große, komfortable Sensor-Tastatur
- grafisches LCD-Display mit hohem Kontrast
- Hintergrundbeleuchtung für Display und Tastatur
- zusätzliches Menü und individuell definierbare Schnellzugriffsfunktionen
- MAKRO-Funktionen zur Ausführung einer Bedien-Sequenz mit einem Tastendruck
- erhältlich in weiß und in schwarz
- Kompatibel mit INTEGRA / PLUS sowie PERFECTA 64 M

Brand SATEL Farbe Schwarz

Spannungsversorgung 12V DC ( $\pm$  15 %) Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 224 g
Ruhestromaufnahme 135 mA
Umweltklasse gem. EN50130-5
Umgebungsfeuchtigkeit 93 ±3%

Geeignet für INTEGRA, INTEGRA Plus, PERFECTA-64 M

EN 50131 Zertifizierung Grade 2 (eingereicht)

Stromaufnahme max 155 mA Abmessungen B x H x T 132 x 129 x 17 mm

Mit den INT-KSG2R-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA und INTEGRA PLUS-Reihe bedient und gesteuert werden. Die hochmodernen, gut lesbaren Sensorbedienteile geben dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Durch die flache Bauform und das gefällige Design fügen sich die INT-KSG2R-Bedienteile perfekt in moderne Wohnumgebungen ein.

Zusätzlich zu der Bedienung und Auswertung, ermöglichen die INT-KSG2R die Verwendung von Makros, also das Starten von programmierten Funktionsabfolgen. So können mit einem einzelnen Tastendruck komplexe Funktionen und Abläufe ausgeführt werden. **Durch individuell einstellbare Informationsbereiche können die INT-KSG2R perfekt an die Bedürfnisse angepasst werden.** 

In Verbindung mit INTEGRA Zentralen stehen zwei programmierbare konventionelle Meldelinien zur Verfügung. Der integrierte Kartenleser (Mifare) wird in der Zukunft von INTEGRA und INTEGRA PLUS Zentralen unterstützt.

Außerdem sind die INT-KSG2R mit der Zentrale PERFECTA-64 M kompatibel.