

INT-TSG2R SCHWARZ

TFT-Bedienteil 4,3" mit Kartenleser





- Grade-3 zertifiziert
- kapazitives 4,3" Touch-Display
- integrierter MIFARE-Kartenleser
- grafische, farbige Benutzeroberfläche
- microSD-/SDHC Kartenslot
- zusätzliche LED-Zustandsanzeigen
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse

Brand SATEL

Speichermedium Micro-SD oder Micro-SDHC (nicht im Lieferumfang)

Farbe Schwarz

Spannungsversorgung 12V DC (\pm 15 %) Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Abmessungen 120 x 92 x 14 mm (B x H x T)

Gewicht 165 g

Besonderheiten microSD, micro SDHC Kartenslot

EN 50131 Zertifizierung Grade 3 Stromaufnahme 140 mA

Anzeige 4,3" kapazitives TFT-Display

Umgebungsfeuchtigkeit 93 ±3% Meldelinien 2 Umweltklasse gem. EN50130-5 II

Geeignet für alle INTEGRA & VERSA Zentralen

Mit den neuen 7" TFT-Bedienteilen INT-TSG2 ist die Bedienung der INTEGRA-, VERSA- und PERFECTA-64 M Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmiermöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist.

Die "R"-Variante TSG2R verfügt zusätzlich über einen integrierten Mifare-Kartenleser für MIFARE® Proximity-Karten 13,56 MHz (unterstützt nur durch die Zentralen **INTEGRA** und **INTEGRA Plus**):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSG Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.

