

**LUNA ZU1760**

HD-CVI Kontroller (OSD Menü)

6732330

lunaHD



- UTC Controller für Multinorm-Kameras
- Bildformat einstellen (HD-CVI, SD, TVI, AHD)
- Konfiguration der Kamera (OSD)
- Motorzoomobjektiv steuern (Installation)
- Steckerfertig (BNC-Stecker/Buchse)

## TECHNISCHES DATENBLATT

Videonorm	HD-CVI, FBAS, TVI, AHD (Falls vom Gerät unterstützt)
Farbe	weiß
Material	Kunststoff, ABS
Spannungsversorgung	2 Stck. AAA Batterien (Nicht im Lieferumfang)
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Abmessungen	90 x 41 x 21 mm, zzgl. 560 mm Anschlusskabel (B x H x T)
Gewicht	48 g
Reichweite	24VDC: 0-100m: Ausgang 12VDC/8W 100-200m: Ausgang 12VDC/6W 200-300m: Ausgang 12VDC/3W 36VDC: 0-300m: Ausgang 12VDC/8W

Das Steuergerät LUNA ZU1760 dient zur Einstellung von LUNA Multinorm-Kameras. Hierzu wird es in die Koaxialleitung (ohne PoC !) eingeschliften (BNC-Stecker und BNC-Buchse).

Der ZU1760 unterstützt die folgenden Funktionen der LUNA Multinorm-Kameras:

- Einstellen des Bildformats (HD-CVI, SD, AHD, TVI / falls von Kamera unterstützt)
- Konfiguration der Kamera (OSD-Menü) im FBAS/SD-Modus
- Steuerung (Zoom/Fokus) des Zoomobjektivs bei Installation im FBAS/SD-Modus
- Auslesen des eingestellten Video-Formats und Anzeige via LED

Die Spannungsversorgung des LUNA ZU1760 erfolgt über handelsübliche Batterien (optional erhältlich).

**Der LUNA ZU1760 ist mit PoC (Power over Cable) nicht kompatibel.**