

MPB-300

Funk-Paniktaster

2330338



- Auslösen eines Überfallalarms oder Hilferufs
- verschlüsselte Funkübertragungen im 433 MHz Frequenzband
- Sabotageschutz vor Öffnung und Abreißen

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	97 x 29 mm (D x L)
Gewicht	73 g
Funk-Frequenz	433,05 ÷ 434,79 MHz
Geeignet für	PERFECTA-Funkssysteme
Stromaufnahme	max. 11 mA
Batterietyp	1x CR14250 – 3V
Umgebungsfeuchtigkeit	max. 93±3%
Funkreichweite	bis zu 300 – 600 m je nach Empfänger
Ruhestromaufnahme	12 µA

MPB-300 ist ein Funk-Überfalltaster, der zum Auslösen eines Überfallalarms oder zum Hilferuf dient. Der Taster kann auch zur Steuerung des Betriebs verschiedener Geräte (z.B. Geräte des Automations- oder Zutrittskontrollsystems) verwendet werden.

MPB-300 wird unterstützt durch:

- Alarmzentralen [PERFECTA](#) (WRL Modelle)
- Funkbasismodule [VERSA-MCU](#) und [MTX-300](#)
- Alarmmodul [MICRA](#) (Firmwareversion 2.02 oder höher)
- Funksteuerungen [RK-1K](#) / [RK-2K](#) / [RK-4K](#) / [RK-4K SMA](#) (nur im Handsender-Modus)