

MPB-300 Funk-Paniktaster





• Auslösen eines Überfallalarms oder Hilferufs

• verschlüsselte Funkübertragungen im 433 MHz Frequenzband

• Sabotageschutz vor Öffnung und Abreißen

Brand SATEL

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C Abmessungen 97 x 29 mm (D x L)

Gewicht 73 g

Funk-Frequenz 433,05 ÷ 434,79 MHz Geeignet für PERFECTA-Funkssysteme

Stromaufnahme max. 11 mA Batterietyp 1x CR14250 - 3V max. 93±3% Umgebungsfeuchtigkeit

Funkreichweite bis zu 300 - 600 m je nach Empfänger

Ruhestromaufnahme 12 μΑ

MPB-300 ist ein Funk-Überfalltaster, der zum Auslösen eines Überfallalarms oder zum Hilferuf dient. Der Taster kann auch zur Steuerung des Betriebs verschiedener Geräte (z.B. Geräte des Automations- oder Zutrittskontrollsystems) verwendet werden.

MPB-300 wird unterstützt durch:

- Alarmzentralen **PERFECTA** (WRL Modelle)
- Funkbasismodule **VERSA-MCU** und **MTX-300**
- Alarmmodul MICRA (Firmwareversion 2.02 oder höher)
- Funksteuerungen <u>RK-1K</u> / <u>RK-2K</u> / <u>RK-4K</u> / <u>RK-4K SMA</u> (nur im Handsender-Modus)