asi-ademco

ND-100 Überfallmelder





- Überfalltaster in Gleichstromtechnik
- unauffällige, manuelle Alarmauslösung
- universelle Anbindung an eine Einbruchmeldezentrale
- VdS-Klasse C (G 195 065)

Brand BOSCH Farbe weiß/grau Betriebstemperatur 0°C bis +50°C

Rel. Luftfeuchtigkeit max 95% (nicht kondensierend)

Gewicht 70 g

Abmessungen D x H 81 mm x 31 mm

Umweltklasse gem. EN50130-5

Zertifikate EN50131 (TAP-66/2015), VdS-C (G 195 065), CE

Sabotageschutz Öffnerkontakt (NC) Gehäuse ABS-Kunststoff

Schutzart IP40

Schaltleistung max. 30 Volt DC / 300 mA

Der Überfall- und Notrufmelder ND-100 (VdS-Klasse C) ist für die unauffällige, manuelle Alarmauslösung an überfallgefährdeten Arbeitsplätzen vorgesehen. Eine Papierplombe dient der Auslöseerkennung. Der ND-100 besitzt zwei separate Schalter. Ein Kontakt dient zur Überfallauslösung, der zweite Kontakt dient zur Auslösung des Sabotagealarms. Als Zubehör sind eine durchsichtige Schutzkappe sowie Ersatz-Papierblomben erhältlich.