2150000





• Auslösen eines Überfallalarms oder Hilferufs

• Sabotageschutz vor Öffnung und Abreißen

• universelle Anbindung an eine Einbruchmeldezentrale

Brand Betriebstemperatur Abmessungen Gewicht

Umgebungsfeuchtigkeit max. 93±3%

Geeignet für universell einsetzbar

SATEL

58 g

-10 °C bis +55 °C

97 x 29 mm (D x L)

PB-10 ist ein Überfalltaster, der zum Auslösen eines Überfallalarms oder zum Hilferuf dient. Der Taster kann auch zur Steuerung des Betriebs verschiedener Geräte (z.B. Geräte des Automations- oder Zutrittskontrollsystems) verwendet werden.