# PERFECTA-16 LTE SET

Gefahrenmeldezentrale

2010601

TECHNISCHES DATENBLATT



- Dual-GSM, GPRS, SMS, Sprache integriert
- Fernwartung, Fernabfrage und fernsteuerbar
- kompaktes System mit Dual-GSM / GPRS
- 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi
- 8 verdrahtete Linien auf der Hauptplatine
- max. 16 Linien und 12 Ausgänge möglich

| | |
|---|---|
| Brand | SATEL |
| Spannungsversorgung | 18 V AC |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Abmessungen | 160 x 68 mm (Platine) |
| Gewicht | 105 g (Platine) |
| Ereignisspeicher | 3584 Meldungen |
| Scharfschaltbereiche | 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi |
| Ruhestromaufnahme | 170 mA |
| Meldelinien | 8 auf der Hauptplatine (erweiterbar auf 16) |
| Besonderheiten | 2x Nano-SIM-Slots |
| Akkukapazität | 7 Ah (nicht im Lieferumfang) |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 93 ±3% |
| Stromaufnahme | max 570 mA |
| Geeignet für | Wohnung, Büro, kleine Gewerbebetriebe |
| Bedienteile | bis 4 Bedienteile |
| Timer | bis zu 8 |
| Entspricht den Normen | EN-50131 Grade 2 |
| Ausgänge | 4 (2x 12V, 2x OC 25mA) erweiterbar auf 12 |
| Sprachmeldungen | bis 16 Meldungen an bis zu 8 Telefonnummern |
| Protokolle | Contact ID, SIA, SATEL, SIA-IP DC-09 |

Das **PERFECTA-16 LTE SET** ist ein einfach zu bedienendes und zu installierendes Sicherheitssystem für gehobene Ansprüche. Alle modernen Kommunikationswege wie App, Sprachanruf, SMS-Benachrichtigung, Fernwartung und Aufschaltung werden über zwei unabhängige GSM-Wählgeräte realisiert und lassen keine Wünsche offen. Selbst Audioverifikation ist sehr einfach möglich. Ein modernes Sprachwählgerät ist bereits integriert. Einfache Installation und Bedienung spiegeln sich sowohl in der Einrichtungssoftware Perfecta-Soft, als auch in der kostenlosen App und dem durchdachten Hardwaredesign wieder.

Optional kann die Zentrale mit dem 433 MHz Funkempfänger Perfecta-RF nachgerüstet werden.

Das **PERFECTA-16 LTE SET** besteht aus der **Zentralenplatine**, einer **LTE-Antenne** und dem **Gehäuse OPU-4P**. Transformator und Notstromakku sind Zubehör erhältlich.

**Die PERFECTA-Sets entsprechen den Normen EN 50131-1 Grade 2, EN50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 und EN 50130-5 Klasse II.**